

(1) 負荷別開閉能力(参考値)


電圧	無誘導負荷				誘導負荷	
	抵抗負荷		ランプ負荷			
	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路
AC125V	5A		0.5A		4A	
AC250V						
DC 8V	5A		3A		4A	
DC 30V						
DC125V	0.4A		0.1A		0.4A	
DC250V	0.3A		0.05A		0.2A	

・最小適用負荷:DC5V 160mA

注1) 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。

注2) ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。

(2) 電気回路



注意事項

1. マイクロスイッチの表示記号1(COM.)2(N.C.)3(N.O.)に任意に配線してください。
2. ノンリセットタイプのため保護機構が必要な場合は電気回路上で考慮してください。

(3) 端子の種類

はんだづけ端子

油圧
フィルタ

FH/A

FH99

FH/G

FH□4

FHBA

FH100

FH150

FHM